

## Raccordement Faisceaux

Raccordement 7 Pôles			Raccordement 13 pôles		
Clignotant gauche	1	Jaune	Clignotant gauche	1	Jaune
Feu anti-brouillard	2	Bleu	Feu anti-brouillard	2	Bleu
Masse	3	Blanc	Masse	3	Blanc
Clignotant droit	4	Vert	Clignotant droit	4	Vert
Feu de position droit	5	Marron	Feu de position droit	5	Marron
Feux stop	6	Rouge	Feux stop	6	Rouge
Feu de position gauche	7	Noir	Feu de position gauche	7	Noir
			Feu de recul	8	Rose
			Courant continu	9	Orange
			+après contact*	10	Gris
			Inutilisé	11	/
			Masse pour contact	12	Blanc/Noir
			Masse pour contact	13	Blanc/Rouge

\*les faisceaux 13 broches ne sont pas obligatoirement équipés d'un + après-contact